

特點

- 工作溫度：-25℃ ~ +55℃
- 工作溼度：45 ~ 85%RH
- 接觸電阻：50mΩ以下
- 絕緣電阻：DC500V電壓下，100MΩ以上
- 機械壽命：按鈕開關復歸型20萬次、
其它開關10萬次
- 電氣壽命：按鈕開關復歸型10萬次、
其它開關5萬次
- 防護等級：IP40
- 額定絕緣電壓：250V
- 額定通電電流：3A




規格

訂購編號：F□. P1 C M 1C 3 R. R													
F16	16mm金屬開關	P1	按鈕開關 & 指示燈	C	圓形	1C	接點1C	1	AC/DC 6V	R	紅	R	環狀亮
F19	19mm金屬開關	S2	2段選擇	M	復歸型	2C	接點2C	2	AC/DC 12V	Y	黃	D	中間亮
F22	22mm金屬開關	S3	3段選擇	A	維持型	PS:蜂鳴器 此碼省略		3	AC/DC 24V	G	綠		
F25	25mm金屬開關	K2	2段鑰匙	PS:蜂鳴器此 碼省略				4	AC/DC 110V	B	藍		
		K3	3段鑰匙					5	AC/DC 220V	W	白		
		B1	蜂鳴器										




16ø金屬開關

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	F16.P1CM1A-Z 16ø無燈金屬按鈕 經濟型(平頭)	僅有1A 接點選項	無帶燈開關 無電壓選項	無帶燈開關 無顏色選項	
	F16.P2CM1A-Z 16ø無燈金屬按鈕 經濟型(凸頭)	僅有1A 接點選項	無帶燈開關 無電壓選項	無帶燈開關 無顏色選項	
	F16.P1CM1C 16ø無燈金屬按鈕 復歸型	1:1C 2:2C	無帶燈開關 無電壓選項	無帶燈開關 無顏色選項	
	F16.P1CA1C 16ø無燈金屬按鈕 維持型				







16ø金屬開關

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	F16.P1CM $\odot$ $\square$ $\triangle$.D 16ø金屬按鈕 復歸型 (中間亮) F16.P1CA $\odot$ $\square$ $\triangle$.D 16ø金屬按鈕 維持型 (中間亮)	$\odot$ 1:1C $\odot$ 2:2C	$\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 $\triangle$ Y:黃 $\triangle$ G:綠 $\triangle$ B:藍 $\triangle$ W:白	
	F16.P1CM $\odot$ $\square$ $\triangle$.R 16ø金屬按鈕 復歸型 (環狀亮) F16.P1CA $\odot$ $\square$ $\triangle$.R 16ø金屬按鈕 維持型 (環狀亮)	$\odot$ 1:1C $\odot$ 2:2C	$\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 $\triangle$ Y:黃 $\triangle$ G:綠 $\triangle$ B:藍 $\triangle$ W:白	
	F16.P1CM $\odot$ $\square$ $\triangle$.R 16ø金屬按鈕 復歸型 (電源符號) F16.P1CA $\odot$ $\square$ $\triangle$.R 16ø金屬按鈕 維持型 (電源符號)	$\odot$ 1:1C $\odot$ 2:2C	$\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 $\triangle$ Y:黃 $\triangle$ G:綠 $\triangle$ B:藍 $\triangle$ W:白	






19ø金屬開關

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	F19.P1CM1A-Z 19ø無燈金屬按鈕 經濟型(平頭)	僅有1A 接點選項	無帶燈開關 無電壓選項	無帶燈開關 無顏色選項	
	F19.P2CM1A-Z 19ø無燈金屬按鈕 經濟型(凸頭)	僅有1A 接點選項	無帶燈開關 無電壓選項	無帶燈開關 無顏色選項	
	F19.P1CM $\odot$ C 19ø無燈金屬按鈕 復歸型 F19.P1CA $\odot$ C 19ø無燈金屬按鈕 維持型	$\odot$ 1:1C	無帶燈開關 無電壓選項	無帶燈開關 無顏色選項	




19ø金屬開關

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	F19.P1CM    .D 19ø金屬按鈕 復歸型 (中間亮) F19.P1CA    .D 19ø金屬按鈕 維持型 (中間亮)		 1:AC.DC 6V  2:AC.DC 12V  3:AC.DC 24V  4:AC.DC 110V  5:AC.DC 220V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	
	F19.P1CM    .R 19ø金屬按鈕 復歸型 (環狀亮) F19.P1CA    .R 19ø金屬按鈕 維持型 (環狀亮)		 1:AC.DC 6V  2:AC.DC 12V  3:AC.DC 24V  4:AC.DC 110V  5:AC.DC 220V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	
	F19.B1C-  R 19ø金屬閃光蜂鳴器 (間歇聲)	蜂鳴器無 接點選項	 2:AC.DC 12V  3:AC.DC 24V  4:AC.DC 110V  5:AC.DC 220V	蜂鳴器無 顏色選項	
	F19.S2CA     19ø金屬2段選擇開關 維持型 V型 F19.S3CA 2C    19ø金屬3段選擇開關 維持型(接點只有2C)		 1:AC.DC 6V  2:AC.DC 12V  3:AC.DC 24V  4:AC.DC 110V  5:AC.DC 220V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	
	F19.K2CA  C 19ø金屬2段鑰匙開關 維持型 V型 F19.K3CA 2C 19ø金屬3段鑰匙開關 維持型(接點只有2C)		不帶燈開關 無電壓選項	鑰匙旋鈕開關 無顏色選項	
	F19.P1CM    .R 19ø金屬按鈕 復歸型 (電源符號) F19.P1CA    .D 19ø金屬按鈕 維持型 (電源符號)		 1:AC.DC 6V  2:AC.DC 12V  3:AC.DC 24V  4:AC.DC 110V  5:AC.DC 220V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	

22ø金屬開關

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	F22.P1CM●●C 22ø 無燈金屬按鈕 復歸型	●● 1:1C	無帶燈開關 無電壓選項	無帶燈開關 無顏色選項	 L值:復歸型為35.8 維持型為40.8
	F22.P1CA●●C 22ø 無燈金屬按鈕 維持型	●● 1:1C			
	F22.P1CM●●▲.D 22ø 金屬按鈕 復歸型 (中間亮)	●● 1:1C	▲ 1:AC.DC 6V ▲ 2:AC.DC 12V ▲ 3:AC.DC 24V ▲ 4:AC.DC 110V ▲ 5:AC.DC 220V	▲ R:紅 ● ▲ Y:黃 ● ▲ G:綠 ● ▲ B:藍 ● ▲ W:白 ○	 L值:復歸型為35.8 維持型為40.8
	F22.P1CA●●▲.D 22ø 金屬按鈕 維持型 (中間亮)	●● 1:1C			
	F22.P1CM●●▲.R 22ø 金屬按鈕 復歸型 (環狀亮)	●● 1:1C	▲ 1:AC.DC 6V ▲ 2:AC.DC 12V ▲ 3:AC.DC 24V ▲ 4:AC.DC 110V ▲ 5:AC.DC 220V	▲ R:紅 ● ▲ Y:黃 ● ▲ G:綠 ● ▲ B:藍 ● ▲ W:白 ○	 L值:復歸型為35.8 維持型為40.8
	F22.P1CA●●▲.R 22ø 金屬按鈕 維持型 (環狀亮)	●● 1:1C			

25ø金屬開關

外型圖	型號品名	接點	燈泡電壓	顏色	尺寸圖
	F25.P1CM●●C 25ø 無燈金屬按鈕 復歸型	●● 1:1C	無帶燈開關 無電壓選項	無帶燈開關 無顏色選項	 L值:復歸型為38.4 維持型為41.4
	F25.P1CA●●C 25ø 無燈金屬按鈕 維持型	●● 2:2C			
	F25.P1CM●●▲.D 25ø 金屬按鈕 復歸型 (中間亮)	●● 1:1C	▲ 1:AC.DC 6V ▲ 2:AC.DC 12V ▲ 3:AC.DC 24V ▲ 4:AC.DC 110V ▲ 5:AC.DC 220V	▲ R:紅 ● ▲ Y:黃 ● ▲ G:綠 ● ▲ B:藍 ● ▲ W:白 ○	 L值:復歸型為38.4 維持型為41.4
	F25.P1CA●●▲.D 25ø 金屬按鈕 維持型 (中間亮)	●● 2:2C			
	F25.P1CM●●▲.R 25ø 金屬按鈕 復歸型 (環狀亮)	●● 1:1C	▲ 1:AC.DC 6V ▲ 2:AC.DC 12V ▲ 3:AC.DC 24V ▲ 4:AC.DC 110V ▲ 5:AC.DC 220V	▲ R:紅 ● ▲ Y:黃 ● ▲ G:綠 ● ▲ B:藍 ● ▲ W:白 ○	 L值:復歸型為38.4 維持型為41.4
	F25.P1CA●●▲.R 25ø 金屬按鈕 維持型 (環狀亮)	●● 2:2C			